




———— CoDeSys for Heesn 软件 ————

—— 安装手册 ——



CoDeSys 软件及 HSC 系列控制器必要文件。

下载地址: <http://www.heesn.com/soft.php>

截至本手册发布止, CoDeSys 安装包最新版本为 V3. 5. 18. 0, 本手册所述内容以该版本为依据, 后续更新版本请参考官网说明。

CoDeSys 安装包

CoDeSys V3. 5. 18. 0 64 位下载链接

<http://www.heesn.com/uploads/soft/heesn/CODESYS%2064%203.5.18.0.exe>


Heesn HSC 系列控制器 PACKAGE 包

<http://www.heesn.com/uploads/soft/heesn/Heesn-Example&Tools%20v3.0.package>


Heesn 全系列 CODESYS v3 版本硬件产品 (HSD3 系列 HMI、HSC6 系列) 环境配置及硬件设备描述文件为 PACKAGE 包一键安装方式。HSC6 系列产品固件已更新 CODESYS v3.5 SP18+ 版本 对应 PACKAGE 包已更新为 Heesn-Example&Tools v3.0.package。

1. 安装 CODESYS for Heesn



下载完成得到如下文件




通过下载我们获取了 CODESYS 的安装程序，图标如下图所示：




CODESYS 安装程序是一个标准的安装向导，建议安装前关闭 360 等软件，避免禁用 CODESYS 相关服务。现在我们双击 CODESYS 安装程序图标（以 64 位 CODESYS 3.5.18.0 为例），打开 CODESYS 安装向导，单击 Next。




勾选 “I accept the terms of the license agreement”，单击 Next。




勾选 “I have read the information”，单击 Next。




修改默认安装路径，单击 Next。




默认安装文件和服务，不修改，单击 Next。




单击 **Install**, 开始安装。




开始安装，过程可能持续几分钟。



单击 Finish，完成安装。




此时在桌面上会出现 CODESYS 的图标，任务栏右侧会出现两个托盘，左侧的是 Gateway，右侧的是本地仿真 PLC。




2. 安装 Heesn-PACKAGE 包


打开 CODESYS——>工具——>CODESYS Installer...




点击 “Install File”。



选择下载的 “Heesn-Example&Tools v3.0.package”，点击 “打开”。




安装提示，点击 “OK” 进行下一步。




勾选同意安装，点击 “Continue” 进行下一步。




等待安装进度。




PACKAGE 安装成功，点击 “OK” 结束安装。




PACKAGE 安装成功，CODESYS Installer 窗口内显示 “Heesn-产品例程资料包 for CODESYS V3.5 SP18.0” 包。



关闭 CODESYS Installer 窗口，打开 “我的文档” 文件夹。



就能发现已安装的 “Heesn-产品例程资料包 for CODESYS V3.5 SP18.0” 文件夹



至此 Heesn-产品例程资料包已安装完成，对应的设备描述文件及库文件已安装至 CODESYS 软件开发环境。例程文档已安装到 “我的文档” 目录。